

FICHA SÍNTESE | Centrais de Desenfumagem Natural

		Desenfumagem Certificação EN 12101-10	Função Ventilação	Ligação GTC	Ligação CDI	Ligação BUS ADCOMNET	Input	Output	Autonomia	Nº de slots configuráveis	Dimensões (larg. x altura x prof.)	Cor da estrutura	Nº de cantões desenfumagem	Nº grupos de ventilação	Botoneiras de desenfumagem	Botoneiras de Ventilação	Outros Componentes em Desenfumagem	Outros Componentes em Ventilação					
CENTRAIS DE DESENFUMAGEM	COMPACTAS	D+H.RZN 4503-T	SIM	SIM	SIM	SIM	NÃO	230VAC/50Hz, 90VA	3A - 24Vdc	72h	0	caixa - cinzento RAL7035, porta/botoneira - laranja RAL 2011	1	1	incluída na central	incluída na central	D+H.RT45 (botoneira de desenfumagem), D+H.RT45-LT (botoneira de desenfumagem e ventilação), D+H.THE 4/70 (fusível térmico), D+H.FT 1262 e D+H.FO 1362 (detetores de fogo), D+H.B/SE 24 e D+H.FG 42 (sinalizadores acústicos), D+H.BL 41 (sinalizador visual)	D+H.VRS 10 (detetor de chuva), D+H.WRG 82 (detetor de chuva e cento), D+H.LT84-U (botoneira de ventilação), D+H.SLT 42-U (botoneira de ventilação de chave), D+H.RTR 231 ou D+H.ITR 79 (sensores de temperatura)					
		D+H.RZN 4404-M					230VAC/50Hz, 120VA	4A - 24Vdc	2										2				
		D+H.RZN 4408-K					230VAC/50Hz, 240VA	8A - 24Vdc	1										2				
		D+H.RZN 4408-M					230VAC/50Hz, 240VA	8A - 24Vdc	2										3				
		D+H.RZN 4416-M					230VAC/50Hz, 500VA	16A - 24Vdc	2										3				
		D+H.CPS-B1-2.5-0101					230VAC/50Hz, 140VA	2,5A - 24Vdc	1										1				
		D+H.CPS-B1-5-0101					230VAC/50Hz, 145VA	5A - 24Vdc	1										1				
	MODULARES	D+H.CPS-M1-020	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	230VAC/50Hz, 530VA	20A - 24Vdc	72h	até 6	500 x 500 x 210	caixa - cinzento RAL7035	até 6	até 6								
		D+H.CPS-M1-040						230VAC/50Hz, 1040VA	40A - 24Vdc											até 6	600 x 800 x 260	até 6	até 6
		D+H.CPS-M1-060						230VAC/50Hz, 1570VA	60A - 24Vcc											até 7	600 x 800 x 260	até 4	até 10
		D+H.CPS-M1-080						230VAC/50Hz, 2080VA	80A - 24Vcc											até 10	800 x 1000 x 260	até 10	até 10
		D+H.CPS-M1-S						230VAC/50Hz, VA variável	A Variável - 24Vcc											Variável	Variável	Variável	Variável

NOTA: Para mais modelos, características ou configurações, por favor consulte-nos